

# QJL系列电动机保护起动器

## 一、产品功能

适用于交流 50 - 60HZ、额定电压 380V - 660V、各种功率的三相异步电动机，作起动、停止和综合保护的作用。可逆转。它以节能高效的 JL 系列电机保护器取代传统热继电器，能够全面保护可能发生的电机缺相启动、缺相运行、三相不平衡、过载、过电流、欠电流、堵转、过电压和欠电压等故障。它广泛适用于各类机床、机械设备的开关、控制和电动机保护的作用。特殊要求（如电机空载断电）可联系定做。



## 二、规格型号

QJL30DB 系列产品：

产品规格	3A	6A	25A	30A
适用电流围 (A)	0.25 - 3	0.5 - 6	3 - 25	10 - 30
适用电动机 (KW)	0.15 - 1.5	0.5 - 3	1.5 - 12	8 - 15

\*过载保护定时限特性，自动复位。

QJL30DC 系列产品：

产品规格	3A	6A	25A	30A
适用电流围 (A)	0.25 - 3	0.5 - 6	3 - 25	10 - 30
适用电动机 (KW)	0.15 - 1.5	0.5 - 3	1.5 - 12	8 - 15

\*过载保护定时限特性，手动复位。

QJL80FB 系列产品：

产品规格	30A	80A
适用电流围 (A)	10 - 30	20 - 80
适用电动机 (KW)	8 - 15	15 - 40

\*过载保护反时限特性，自动复位。

QJL160FB 系列产品：

产品规格	80A	120A	160A	200A
适用电流围 (A)	20 - 80	60 - 120	100 - 160	140 - 200
适用电动机 (KW)	15 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100

\*过载保护反时限特性，自动复位。

### 三、产品特点

- 1 节能环保，其中的电机保护装置无需外界工作电源，国家第十八批节能机电产品推广项目
- 2 保护功能全面，动作准确，安全可靠，使用寿命长
- 3 电流整定由刻度盘和发光管双重指示，整定精度高，调整方便
- 4 获得国家实用新型专利和外观设计型专利
- 5 单个产品的电流可调整范围宽，配套性好